

A készülék III. érintésvédelmi osztályba tartozik. Az áramellátásnak elektronikus biztonsági transzformátorról kell történnie, amely megfelel a következő szabályoknak: EN 61558-2-6; EN 61347-2-2; 230/24V.

A készülék éghető felületre is felszerelhető.

A környezetvédelem érdekében élettartama végén ne dobja a készüléket normál hulladékgyűjtőbe, hanem a normáknak megfelelő speciális gyűjtőponton helyezze el.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

## BESZERELÉS

Erősítse a lámpát a mellékelt csavarokkal a szekrénytesthez. Ha szükséges, 7mm-es átmérővel fúrjon lyukat a kívánt helyre, a vezeték átvezetéséhez.

Csatlakoztassa a tápkábelt 24 V-os biztonsági transzformátorhoz (nem része a szettnek), melynek teljesítménye 10%-al nagyobb, mint a készülék teljesítményigénye. Majd a vezetékeket csatlakoztassa az elosztó csatlakozóba. Ha az áramforráshoz egynél több készüléket csatlakoztatunk, győződjünk meg róla, hogy az összes teljesítményigény nem haladja meg a transzformátor teljesítményét. Ezt a termék adattábláján ellenőrizni tudjuk.

DOMUS Line garanciát vállal a termékre, ha saját gyártmányú transzformátort használnak hozzá.

Figyelem: Bizonyosodjon meg róla, hogy a környezeti feltételek megfelelőek a termék működéséhez. A beszerelést szakembernek kell végeznie.

## MŰKÖDÉS

A készülék első bekapcsolása után a TLD elektronikus kapcsoló kb. 20 másodperc alatt teszteli magát.

Ezután néhányszor felvillan, majd használatra kész.

A készülékek, melyek a TLD-hez kapcsolódnak, a kapcsoló érzékelőjének rövid érintésével egyszerűen fel- és lekapcsolódnak, mialatt hosszabb érintés hatására a fényerőt tudjuk szabályozni. Egy rövid felvillanás jelzi a lámpa elérhető maximális fényerejét.

Az elért fényerő a következő állításig állandó lesz.

A TLD egyik tulajdonsága az "éjszakai fény" funkció. Egy jelző fényt tartalmaz a készülék, amely a lámpa lekapcsolásakor aktiválódik. Mikor a lámpa környezetében világos van, a TLD halvány fényt bocsát ki.

Alacsony külső fényerő hatására a TLD sokkal erősebb fényt bocsát ki. Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, a TLD fénykibocsátása arányos a világító LED-ekével. Az "éjszakai fény" funkció aktiválható, vagy hatástalanítható a TLD 15 másodpercig tartó megérintésével. Ezután a "hatástalanítás" funkció 2 lassú felvillanással lesz jelezve, míg az aktiválás 3 gyors felvillanással. A készülék biztonsági programmal van felszerelve, amely lekapcsolja a LEAF-et 18 órás folyamatos működés után.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a készüléket tilos más kapcsoló közbeiktatásával működtetni. Közvetlenül kell a készüléket a transzformátorra és a transzformátort a hálózatra kötni.

