

- A készülék III. érintésvédelmi osztályba tartozik. Az áramellátásnak elektronikus biztonsági transzformátorról kell történnie, amely megfelel a következő szabályoknak: EN 61347-2-13
- A készülék éghető felületre is felszerelhető.
- A környezetvédelem érdekében élettartama végén ne dobja a készüléket normál hulladékgyűjtőbe, hanem a normáknak megfelelő speciális gyűjtőponton helyezze el.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

BESZERELÉS

- Erősítse fel a lámpát a mellékelt csavarok (1) segítségével.
- Készítsen 7mm átmérőjű furatot a kívánt a kívánt helyre, a vezetéknek, ha szükséges.
- A vezetéket csatlakoztassa 24V-os egyenáramú biztonsági transzformátorhoz (a szett nem tartalmazza), melynek teljesítménye 10%-al magasabb, mint a csatlakoztatott fogyasztó összteljesítménye.
- A gyártó abban az esetben vállal garanciát a termékért, ha azt megegyező gyártmányú transzformátorral szerelték.
- A szerelés szakképzett villanszerelőnek kell végeznie.
- Figyelem! Bizonyosodjon meg róla, hogy a környezeti feltételek adottak a telepítéshez.

MŰKÖDÉS

- Miután áram alá helyeztük, a TLD kapcsoló tesztet végez, kb. 20 másodpercig. Ezután néhány-szor felvillan, majd használatra kész állapotba kerül.
- A TLD-hez csatlakoztatott készülék egyszerűen fel és lekapcsolható a szenzor érintésével, mi-alatt hosszabb ideig tartó érintéssel a lámpa fényerejét szabályozhatjuk. A legerősebb fény a TLD rövid felvillanása jelzi.
- A készülék az elnyelt fényerőt a következő felkapcsolásig elmenti.
- A TLD "éjjeli fény" funkcióval rendelkezik. Ez a TLD jelzőfénye, amely csak akkor aktiválódik, mikor a LED-ek lekapcsolt állapotban vannak. Mikor a környezet normál, vagy fényes, a TLD tompított fényt bocsát ki. Kis, távoli fény estén a TLD intenzívebb fényt bocsát ki. Mialatt a LED-ek működnek, a TLD által kibocsátott fény arányos lesz a LED-eknél beállított fényerővel.
- Az éjjeli fény funkció aktiválható vagy kikapcsolható a TLD 15 másodpercig tartó érintésével. Ezután a kikapcsolást 2 lassú, az aktiválást 3 gyors felvillanás jelzi.
- A készülék biztonsági programmal felszerelt, amely 18 óra folyamatos működés után lekapcsolja a LEAF lámpát.

FIGYELEM! A készüléket közvetlenül kösse a transzformátorhoz, soha ne iktasson be külön kapcsolót!

