



- A készülék II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Nem szükséges a védőföldeléshez csatlakoztatni.
- A készülék ismeretlen gyúlékonyságú terméken is használható (például fa).
- A készülék éghető felületre is felszerelhető
- A környezetvédelem érdekében élettartama végén ne dobja a készüléket hagyományos hulladékgyűjtőbe, hanem a normáknak megfelelő speciális gyűjtőponton helyezze el.
- Feszültség: 100-240V
- Frekvencia: 50÷60Hz
- Kimeneti feszültség 230V: Max. 250W

BESZERELÉS

- A Simply szenzort beépíthetjük a felületbe süllyesztve (2-3. ábra), illetve a felületből kiemelkedően (4-5-6. ábra). Az alkalmazás módjától függően készítsen furatot az ábrának megfelelően a vezeték részére és az adapter felerősítéséhez.
- Vízszintes elhelyezkedésű adapter esetén (4. ábra) erősítse a szerelőlemezt (6) a felülethez, vezesse át a szenzor kábelt (11) a felületen készített 10 mm átmérőjű furaton. Erősítse az adaptert (5) a szerelőlemezt (6) a felülethez.
- Függőleges védő adapter esetén (5-6. ábra) erősítse az adaptert (2) a felületre, vezesse át a szenzor kábelt (11) az adapteren és a felületen készített 10 mm átmérőjű furaton, és helyezze a szenzort (3) az adapterbe (2).
- Beépített verzió esetén (2-3. ábra), a kábelt vezesse át egy 13 vagy 35 mm átmérőjű furaton (modelltől függően) és magát a szenzort is ebbe a furatba illessze.
- Illessze az érzékelő csatlakozóját (7) a szenzorba (8)
- Rögzítse a szenzort a felületre. (8)
- A vezérelt világítóeszközt csatlakoztassa a szenzor lengőkonnektorjához (9).
- Csatlakoztassa a szenzor villásdugóját (10) a hálózathoz.
- Figyelem! Visszatükröző fehér, fényes, vagy tükör felületek hibás működést okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a környezeti feltételek a működéshez megfelelőek.

MŰKÖDÉS

A fel és lekapcsolás egyszerűen a kezünket kell elhúzni az érzékelő (1) előtt, 6cm-es távolságon belül.

