

Az eszköz III. védelmi osztályba tartozik. Az áramellátásnak biztonsági transzformátor segítségével kell történnie. (A készüléknek meg kell felelnie az EN61558-2-6; EN61347-2-2 előírásoknak.)

A készülék gyűlékony tárgyakon vagy tárgyakban is használható.

A környezetvédelem érdekében élettartama végén ne dobja a készüléket normál hulladékgyűjtőbe, hanem a normáknak megfelelő speciális gyűjtőponton helyezze el.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

BESZERELÉS:

A beszerelést csak jogosult szakember végezheti!

A helyszínen áramtalanítsa a hálózatot.

Csavarozza a szerelőlemez (1) a csomagban található csavarok (2) segítségével a megfelelő helyzetbe.

A megfelelő rögzítéshez a falhoz képest derékszögben szerelje fel a lemezt. (1-es, 2-es ábra)

Csatlakoztassa a lámpákat a transzformátorhoz a szerelési rajz alapján (3. ábra). Használja csomagban lévő hosszabbítót, ha szükséges (4). A csatlakozót a lámpa és a fal közötti résben helyezhetjük el (5-6. ábra) Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz. (230V 50/60Hz) (3. ábra).

Kizárólag 12V-os egyenáramú transzformátort használjon, melynek teljesítménye legalább 10%-kal nagyobb a teljes terhelésnél.

A DOMUS Line abban az esetben vállal garanciát a készülékért, ha saját forgalmazású transzformátorról működtetik azt.

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a környezeti feltételek alkalmasak a készülék telepítésére.

ELEKTROMOS KAPCSOLAT:

A SKATE Slave egy kapcsoló nélküli spotlámpa, melyet külön transzformátorral és kapcsolóval, vagy a Skate set részeként lehet használni, a 3-4 kapcsolási ábráknak megfelelően.

